MFX2 シリーズ　仕様

仕様	シングルチャンネルタイプ		マルチチャンネルタイプ		
型式	MFX2S	MFX2SG	MFX2W	MFX2WG	MFX2AG
受信状態 LED（受信ランプ）	正常（待機）時：消灯（※1） 異常時：赤色点滅				
電源監視 LED（電源ランプ）	AC/DC アダプタ＋乾電池：緑色点灯 AC/DC アダプタ単独：緑色点滅 乾電池単独：緑色点滅 無給電時：消灯				
放送中 LED	緊急放送：白色点滅　／　通常放送：白色点灯				
ライト機能	ON 時：白色点灯　／　OFF 時：消灯				
フェイルセーフ機能	放送起動から 300 秒後に自動停止				
告知放送受信	○				
グループ放送受信	ー	○	ー	○	○
受信チャンネル数	1ch（※2）	1ch（※2）	最大 5ch（※2）	最大 5ch（※2）	最大 5ch（※2）
ラジオ放送受信	ｺﾐｭﾆﾃｨ FM のみ		ｺﾐｭﾆﾃｨ FM、FM		ｺﾐｭﾆﾃｨ FM、 FM、AM
伸長式ロッドアンテナ	7 段				
IDNo. 桁数	5 桁				
グループ IDNo. 桁数	3 桁				
最大所属グループ数	ー	24 グループ	ー	24 グループ	24 グループ
受信周波数 FM	76.0MHz～89.9MHz				
受信周波数 AM	ー				531kHz～ 1602kHz
受信感度	0dBμV EMF（Typ.）（20dB NQ）				
最大周波数偏移	±75kHz				
チャンネルスペーシング	500kHz				
内蔵アンプ標準出力	0.8W（AC／DC アダプタ使用時）				
スピーカー定格出力	2W／8Ω				
音量調整（※3）	連続可変で右回しいっぱいで最大音量、左回しいっぱいで最小音量				
歪率	1%以下（ただし、1kHz 2Vp-p 入力時）				
音声／信号分離度	40dB 以上				
S／N 比	45dB 以上（RF 入力レベル：10dBμV 以上）				

RF 入力端子数	1（F 型コネクタ）		
外部アンテナ用接続端子	1（ミニジャック端子）		
電源	AC／DC アダプタ（DC9V）		
消費電力	2.7W 以下（動作時）／ 0.6W 以下（待機時）		
バックアップ電源	単三乾電池×4 本（アルカリ乾電池推奨）		
バックアップ時間（※4）	連続使用時：9 時間以上、待機時：60 時間以上		
外形寸法	200（W）×98.5（H）×56（D）mm ※ 突起部含まず		
本体質量（※7）	約 470g	約 480g	約 500g
動作温度	0℃～40℃		
動作湿度	85%以下（結露なきこと）		
標準付属品	取扱説明書（各タイプ共通)、AC／DC アダプタ、 ストラップ、単三アルカリ乾電池×4 本		

（※ 1）一般ラジオ聴取中でも告知放送搬送波（キャリア）が異常時の場合は赤色点滅になります。
（※ 2）コミュニティ FM を含む。
（※ 3）緊急放送時は強制で最大音量となり、音量調整不可。
（※ 4）新品アルカリ乾電池使用時。
（※ 5）乾電池を含む。

※製品改良のため、仕様・外観の一部を予告なく変更することがございます。